

Geveke Besturingstechniek

Postbus 820

1000AV AMSTERDAM

tel.: (020) 582 28 28

fax.: (020) 582 24 96

info@geveke-besturingstechniek.nl

B611210.131.f01

BESCHERMINGSTRANSFORMATORMEDISCH

beschermingstransformator

0 Beschermingstransformator overeenkomstig NEN-EN-IEC
0 61558-1+a09/NEN-EN-IEC61558-2-15+c04.
0 Leverancier: Geveke Besturingstechniek.
1 Type: #
1 \EMD 1600. \EMD 2250. \EMD 3300. \EMD 5000.
2 #
2 \Uitvoering: inschakel- en lekstroomarm.
3 #
3 \Inschakelduur (%): 100.
4 #
4 \Toegekend vermogen (VA): 1.600.
4 \Toegekend vermogen (VA): 2.250.
4 \Toegekend vermogen (VA): 3.300.
4 \Toegekend vermogen (VA): 5.000.
5 #
5 \Toegekende primaire spanning (V): 230.
6 #
6 \Nominale stroom primair (A): 7.
6 \Nominale stroom primair (A): 10.
6 \Nominale stroom primair (A): 15.
6 \Nominale stroom primair (A): 22.
7 #
7 \Aantal fasen primair (st.): 1.
8 #
8 \Toegekende secundaire spanning (V): 230.
9 #
9 \Nominale stroom secundair (A): 6,9.
9 \Nominale stroom secundair (A): 9,7.
9 \Nominale stroom secundair (A): 14,3.
9 \Nominale stroom secundair (A): 21,7.
10 #
10 \Aantal fasen secundair (st.): 1.
11 #
11 \Schakeling: li0.
12 #
12 \Middenaftakking.
13 #
13 \Temperatuurklasse (NEN-EN-IEC 60085-08): B.

14 #
 14 \Temperatuurbewaking thermocontact ($\varnothing C/V/A$):
 14 120/250/2,5.
 15 #
 15 \Lekstroom bij 1.600 VA ($\varnothing A$): ca. 40.
 15 \Lekstroom bij 2.250 VA ($\varnothing A$): ca. 45.
 15 \Lekstroom bij 3.300 VA ($\varnothing A$): ca. 50.
 15 \Lekstroom bij 5.000 VA ($\varnothing A$): ca. 50.
 16 #
 16 \Aansluiting primair: klemmen, aanrakingsveilig.
 17 #
 17 \Aansluiting secundair: klemmen, aanrakingsveilig.
 18 #
 18 \Aansluiting aardscherm: klemmen.
 19 #
 19 \Primaire beveiliging: C8 automaat 2-polig.
 19 \Primaire beveiliging: C10 automaat 2-polig.
 19 \Primaire beveiliging: C16 automaat 2-polig.
 19 \Primaire beveiliging: C25 automaat 2-polig.
 20 #
 20 \Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 00.
 21 #
 21 \Afmetingen (bxdxh) (mm): 192x166x178.
 21 \Afmetingen (bxdxh) (mm): 192x188x178.
 21 \Afmetingen (bxdxh) (mm): 231x216x259.
 21 \Afmetingen (bxdxh) (mm): 258x246x380.
 22 #
 22 \Massa (kg): 19. \Massa (kg): 25. \Massa (kg): 40.
 22 \Massa (kg): 50.
 23 #
 23 \.....
 24 #
 24 \Toebehoren:
 25 #
 25 \- impedantiebewaking.....
 26 #
 26 \- scanning-systeem.....
 99 OPMERKING: per systeem 1 st. transformator, modulair
 99 per transformator uitbreidbaar.
 27 #
 27 \.....
 28 #
 28 \Beschermingstransformatoren met KEMA-KEUR.
 29 #
 29 \.....

Toelichting

- : vaste tekst
 # : hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \